

Ulazni napon	3x380V + N, +10%, -15%, 47 - 63Hz
Maksimalna ulazna struja	18 A _{ef}
Faktor oblika ulazne struje	≥0,8
Ulaz štičen automatskim osiguračima	3x25A
Stupanj RSO zaštite	B prema EN55022
Podešeni napon punjenja	početno punjenje održavanje
	72V ± 1% 68,2V ± 1%
Radna karakteristika punjenja	I, U1, U2
Nazivna izlazna struja	100A
Izlaz štičen od kratkog spoja	Električki limit 105A ± 2%
Točnost održavanja zadanih parametara	±1%
Valovitost izlaznog napona	≤0,5%
Stupanj djelovanja	≥0,9
Zaštite	- ulazni napon: prenaponska zaštita IV stupnja izvedena varistorima 230V impulsne struje odvoda 20kA - ulazni automatski osigurač: 25A - baterijski osigurač: 120A
Signalizacija i mjerena	- uključenje mreže - tinjalica - izlazni napon - voltmetar 0-200V - izlazna struja - ampermetar 0-200A - napon baterije - voltmetar 0-200V - led diode - kvar - punjenje - održavanje
Punjač udovoljava standardu	DIN 41733, IEC 60950
Priklučci	Redne stezaljke za ulazni napon Sabirnice za priključak baterije
Temperaturno radno područje	-20°C do + 40°C
Dimenzije	1000x400x450 (VxŠxD)
Težina	cca 60kg