

<b>Input voltage</b> / Ulazni napon	<b>220V AC, +10%, -15%, 47-63Hz</b>
<b>Maximum input current</b> / Maksimalna ulazna struja	<b>≤2A<sub>ef</sub></b>
<b>The shape of input current</b> / Faktor oblika ulazne struje	<b>≥0.8</b>
<b>Input protected by a fuse</b> / Ulaz štice osiguračem	<b>4A (tromi)</b>
<b>RSO degree of protection</b> / Stupanj RSO zaštite	<b>B prema EN55022</b>
<b>Nominal output voltage</b> / Nazivni izlazni napon	<b>13,62V ±1%</b>
<b>Charging voltage</b> / Napon punjenja i održavanja baterije	<b>Factory adjustable</b> / Podesiv tvornički (ovisno o tipu baterije)
<b>Operating characteristics of charge</b> / Radna karakteristika punjenja	<b>IU</b>
<b>Rated output current</b> / Nazivna izlazna struja	<b>10A</b>
<b>Output protected against short circuit</b> / Izlaz štice od kratkog spoja	<b>Electronic limit</b> / Elektronički limit <b>10,5A ±5%</b>
<b>Accuracy of the output parameters</b> / Točnost održavanja zadanih izlaznih parametara	<b>±1%</b>
<b>Dynamic accuracy</b> / Dinamička točnost	<b>±5% (&lt;10ms)</b>
<b>Output voltage ripple</b> / Valovitost izlaznog napona	<b>≤0,5%</b>
<b>Efficiency</b> / Stupanj djelovanja	<b>&gt;0.85</b>
<b>Protection</b> / Zaštite	<b>-input-voltage: surge protection level IV derived varistors 230</b> -ulazni napon: prenaponska zaštita IV stupnja izvedena varistorima 230V <b>impulsne struje odvoda 20kA</b> <b>- input fuse</b> / ulazni osigurač: <b>4A</b> <b>- output fuse</b> / izlazni osigurač <b>10A</b>
<b>Signalling and measurements</b> / Signalizacija i mjerenja	<b>- Output Voltage-voltmeter</b> / Izlazni napon-voltmetar <b>0-20V</b> <b>- Output current-ammeter</b> / Izlazna struja-ampmetar <b>0-20A</b>
<b>Complies to standards</b> / Punjač udovoljava standardu	<b>DIN 41733, IEC 60950</b>
<b>Connections</b> / Priključci	<b>kabel za 220 v ac ULAZ</b> <b>Konektor za izlaz</b>
<b>Temperature operating range</b> / Temperaturno radno područje	<b>-20°do + 40°C</b>
<b>Dimensions</b> / Dimenzije	<b>140x120x200mm</b>
<b>Weight</b> / Težina	<b>cca 2,2kg</b>